


LED-Konverter 350mA, Casambi dimmbar
 Artikel-Nr. 17672000

Licht.
 Für Generationen.



Ausschreibungstext
 LED-Konverter 350mA, Casambi dimmbar, rechteckig. Dieses Betriebsgerät erfüllt die Anforderungen für Sicherheitsbeleuchtungsanlagen nach DIN EN 50172 VDE 0108-100:2005-01. Dieser Konverter ist durch Sicherungseinrichtungen gegen Überspannung und Kurzschluss sowie thermische und elektrische Überlastung geschützt. Die Eingangs- und die Ausgangsklemme ist für Leitungen mit einem Querschnitt von bis zu 1,5 mm² geeignet. Material: Kunststoff, Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) II, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 18 W, Dimmbar: Ja, Art der Dimmung: Casambi-Push.

Artikeldaten	
Artikel-Nr.	17672000
GTIN	4251433926689
Kurzbeschreibung	LED-Konverter 350mA, Casambi dimmbar
Material	Kunststoff
Form	rechteckig
Länge	146 mm
Breite	44 mm
Aufbauhöhe	30 mm
Lieferumfang	Plug&Play-Ausführung mit 110 mm P&P-Ausgangsleitung
Nettogewicht	0,159 kg
Prüfzeichen	ENEC 05, MM, EL
Konformität	CE

LED-Konverter 350mA, Casambi dimmbar

Artikel-Nr. 17672000

Licht.
Für Generationen.

Betriebstechnik Betriebsgeräte	
AC Nennspannung min.	198 V
AC Nennspannung max.	264 V
Frequenz min.	50 Hz
Frequenz max.	60 Hz
DC Nennspannung min	176 V
DC Nennspannung max.	275 V
Ausgangsstrom	350 mA
Schutzklasse	II
Schutzart	IP20
max. Anz. Leuchten an B16 A	50
Einschaltstrom	5 A, 50µs
Leistung min.	3,5 W
Leistung max.	18 W
Ausgangs_Rippelstrom	3
Geeignet für Notlicht	Nein
Ansteuerung	Casambi-Push
Umgebungstemperatur (ta)	-25 °C bis +45 °C
Messpunkt (tc)	max. +85 °C
Mittlere Nennlebensdauer	40000 h
Leistungsfaktor	0,95

Logistische Daten	
Bruttogewicht	0,177 kg
Länge Verpackung	60 mm
Breite Verpackung	27 mm
Höhe Verpackung	150 mm
Entsorgung am Ende der Lebensdauer	Das Produkt darf nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Sie sind verpflichtet, solche Elektro-Altgeräte separat zu entsorgen. Informieren Sie sich bitte bei Ihrer Kommune über die Möglichkeiten der geregelten Entsorgung. Mit der getrennten Entsorgung führen Sie die Altgeräte dem Recycling oder anderen Formen der Wiederverwertung zu. Sie helfen damit zu vermeiden, dass u. U. belastende Stoffe in die Umwelt gelangen.